



Rendeltetés

Az EBF 10 Leválasztó szűrő tipikus alkalmazási területe a TDR típusú kábel-hibahely kereső műszereknél a nagyfeszültségű és az alacsony frekvenciás zavaró jelek leválasztása.

Műszaki adatok

Impedancia..... 120 Ohm
 Frekvenciamenet
 100 kHz ÷ 1,6 MHz..... ± 2 dB

Csatlakozók

A mérendő kábelhez Krokodil csipeszek
 A TDR-hez..... 4mm banánhüvelyek

Védelem

A kábel erek között..... 500V RMS 50/60 Hz
 Az erek és a föld között..... 300V RMS 50/60 Hz

Mechanikai adatok

Súly..... ~0.1 kg
 Méretek 72 x 50 x 26 mm

Rendelési útmutató

Blocking Filter EBF 10 328-000-000